

SATTECH

D I S T R I B U C E

LEM ELETRONICA®
Sistemi di ricezione TV e Satellite

5
WARRANTY YEARS

Ready for
HDTV

ENERGY SAVING

Lte
READY
5... 790 MHz

9 vstupé kaskádové multipřepínače

- Aktivní model s DC napájením LNB
- Možnost změny DiSEqC A/B - B/A
- Zpětně průchozí 5.....100 MHz
- Barevně označené vstupy
- SAT / Terr TV oddělení ≥ 45 dB



Kód výrobku	MA94T	MA94	MP94/10	MP94/15	MP94/20	MP94/25
Typ	koncový	kaskáda	kaskáda	kaskáda	kaskáda	kaskáda
Počet vstupů / výstupů	9 / 0	9 / 9	9 / 9	9 / 9	9 / 9	9 / 9
Počet odbočení	4	4	4	4	4	4
Vlnová frekvence IF-SAT	950.....2150 MHz					
Odbočení zisk / ztráta	1 dB	1 dB	- 10 dB	- 15 dB	- 20 dB	- 25 dB
Průchozí ztráta IF-SAT	-	< 1,5 dB	< 1,5 dB	< 1,5 dB	< 1,5 dB	< 1,5 dB
Protichůdné oddělení	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB
oddělení vstup / výstup	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB
Pozemní vlnový rozsah	5.....790 MHz					
Ztráta zpětného kanálu (5.....100 MHz)	- 15 dB	- 15 dB	- 15 dB	- 15 dB	- 20 dB	- 25 dB
Průchozí TV ztráta	-	< 3 dB	< 3 dB	< 3 dB	< 2 dB	< 2 dB
Ztráta TV odbočení	- 15 dB	- 15 dB	- 15 dB	- 15 dB	- 20 dB	- 25 dB
SAT / TERR TV rozdělení	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB
Zpětná ztráta	≥ 12 dB					
Maximální výstupní úroveň	100 dB μ V	100 dB μ V	100 dB μ V	-	-	-
Maximální spotřeba	65 mA	65 mA	65 mA	45 mA	45 mA	45 mA
Rozměry (d x š x v) mm	171 x 98 x 36	171 x 98 x 36	171 x 98 x 36	171 x 98 x 36	171 x 98 x 36	171 x 98 x 36

Kód výrobku	MA96T	MA96	MP96/10	MP96/15	MP96/20	MP96/25
Typ	koncový	kaskáda	kaskáda	kaskáda	kaskáda	kaskáda
Počet vstupů / výstupů	9 / 0	9 / 9	9 / 9	9 / 9	9 / 9	9 / 9
Počet odbočení	6	6	6	6	6	6
Vlnová frekvence IF-SAT	950.....2150 MHz					
Odbočení zisk / ztráta	1 dB	1 dB	- 10 dB	- 15 dB	- 20 dB	- 25 dB
Průchozí ztráta IF-SAT	-	< 2,5 dB	< 2,5 dB	< 2,5 dB	< 2,5 dB	< 2,5 dB
Protichůdné oddělení	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB
oddělení vstup / výstup	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB
Pozemní vlnový rozsah	5.....790 MHz					
Ztráta zpětného kanálu (5.....100 MHz)	- 15 dB	- 15 dB	- 15 dB	- 15 dB	- 20 dB	- 25 dB
Průchozí TV ztráta	-	< 4 dB	< 4 dB	< 4 dB	< 2,5 dB	< 2,5 dB
Ztráta TV odbočení	- 15 dB	- 15 dB	- 15 dB	- 15 dB	- 20 dB	- 25 dB
SAT / TERR TV rozdělení	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB
Zpětná ztráta	≥ 12 dB					
Maximální výstupní úroveň	100 dB μ V	100 dB μ V	100 dB μ V	-	-	-
Maximální spotřeba	65 mA	65 mA	65 mA	45 mA	45 mA	45 mA
Rozměry (d x š x v) mm	171 x 136 x 36	171 x 136 x 36	171 x 136 x 36	171 x 136 x 36	171 x 136 x 36	171 x 136 x 36

SATTECH

D I S T R I B U C E

Kód výrobku	MA98T	MA98	MP98/10	MP98/15	MP98/20	MP98/25
Typ	koncový	kaskáda	kaskáda	kaskáda	kaskáda	kaskáda
Počet vstupů / výstupů	9 / 0	9 / 9	9 / 9	9 / 9	9 / 9	9 / 9
Počet odbočení	8	8	8	8	8	8
Vlnová frekvence IF-SAT	950.....2150 MHz					
Odbočení zisk / ztráta	0/-1 dB	0/-1 dB	- 10 dB	- 16 dB	- 22 dB	- 25 dB
Průchozí ztráta IF-SAT	-	< 4 dB	< 4 dB	< 4 dB	< 4 dB	< 4 dB
Protichůdné oddělení	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB
oddělení vstup / výstup	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB
Pozemní vlnový rozsah	5.....790 MHz					
Ztráta zpětného kanálu (5.....100 MHz)	- 15 dB	- 15 dB	- 15 dB	- 15 dB	- 20 dB	- 25 dB
Průchozí TV ztráta	-	< 3,5 dB	< 3,5 dB	< 3,5 dB	< 3,5 dB	< 3,5 dB
Ztráta TV odbočení	- 18 dB	- 18 dB	- 18 dB	- 18 dB	- 20 dB	- 25 dB
SAT / TERR TV rozdělení	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB
Zpětná ztráta	≥ 12 dB					
Maximální výstupní úroveň	100 dB μ V	100 dB μ V	100 dB μ V			
Maximální spotřeba	65 mA	65 mA	65 mA	45 mA	45 mA	45 mA
Rozměry (d x š x v) mm	171 x 171 x 36	171 x 171 x 36	171 x 171 x 36	171 x 171 x 36	171 x 171 x 36	171 x 171 x 36

Kód výrobku	MA912T	MA912	MP912/10	MP912/15	MP912/20	MP912/25
Typ	koncový	kaskáda	kaskáda	kaskáda	kaskáda	kaskáda
Počet vstupů / výstupů	9 / 0	9 / 9	9 / 9	9 / 9	9 / 9	9 / 9
Počet odbočení	12	12	12	12	12	12
Vlnová frekvence IF-SAT	950.....2150 MHz					
Odbočení zisk / ztráta	-3 dB	-3 dB	- 10 dB	- 17 dB	- 22 dB	- 25 dB
Průchozí ztráta IF-SAT	-	< 5 dB	< 5 dB	< 5 dB	< 5 dB	< 5 dB
Protichůdné oddělení	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB
oddělení vstup / výstup	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB	> 32 dB
Pozemní vlnový rozsah	5.....790 MHz					
Ztráta zpětného kanálu (5.....100 MHz)	- 20 dB	- 20 dB	- 20 dB	- 20 dB	- 20 dB	- 25 dB
Průchozí TV ztráta	-	< 3,5 dB	< 3,5 dB	< 3,5 dB	< 3,5 dB	< 3,5 dB
Ztráta TV odbočení	- 20 dB	- 20 dB	- 20 dB	- 20 dB	- 20 dB	- 25 dB
SAT / TERR TV rozdělení	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB	> 45 dB
Zpětná ztráta	≥ 12 dB					
Maximální výstupní úroveň	100 dB μ V	100 dB μ V	100 dB μ V			
Maximální spotřeba	65 mA	65 mA	65 mA	45 mA	45 mA	45 mA
Rozměry (d x š x v) mm	171 x 240 x 36	171 x 240 x 36	171 x 240 x 36	171 x 240 x 36	171 x 240 x 36	171 x 240 x 36

Kód výrobku	MA916T	MA916
Typ	koncový	kaskáda
Počet vstupů / výstupů	9 / 0	9 / 9
Počet odbočení	16	16
Vlnová frekvence IF-SAT	950.....2150 MHz	
Odbočení zisk / ztráta	-4,5 dB	-4,5 dB
Průchozí ztráta IF-SAT	-	< 8 dB
Protichůdné oddělení	> 32 dB	> 32 dB
oddělení vstup / výstup	> 32 dB	> 32 dB
Pozemní vlnový rozsah	5.....790 MHz	
Ztráta zpětného kanálu (5.....100 MHz)	- 20 dB	- 20 dB
Průchozí TV ztráta	-	< 5 dB
Ztráta TV odbočení	- 20 dB	- 20 dB
SAT / TERR TV rozdělení	> 45 dB	> 45 dB
Zpětná ztráta	≥ 12 dB	
Maximální výstupní úroveň	100 dB μ V	100 dB μ V
Maximální spotřeba	65 mA	65 mA
Rozměry (d x š x v) mm	171 x 310 x 36	171 x 310 x 36